

# 漏電遮断器の復旧方法

突然電気が消えて漏電遮断器のつまみが切れているのを確認したら、まず、電気設備の安全を確かめてから次の手順で復旧してみましょう。

漏電している回路は、直ちに電気工事店に点検、修理を依頼して下さい。なお、ご自分での復旧処理が不安な場合や、再び電気が切れた場合はお近くの電力会社までご連絡下さい。



1 漏電遮断器のつまみが切れているのを確認する



2 配線用遮断器のつまみを全部「切」にする



3 漏電遮断器のつまみを下まで下げてから「入」にする



4 配線用遮断器のつまみをひとつずつ「入」にする



5 **ここが漏電している回路の場合**  
もし配線用遮断器を「入」にした時に再び漏電遮断器が切れたらその回路に漏電がある



6 **漏電している回路**  
すべての配線用遮断器を「切」にする



7 **漏電している回路**  
漏電遮断器のつまみを下まで下げてから再び漏電遮断器を「入」にする



8 **漏電している回路**  
漏電している回路以外の配線用遮断器を「入」にする

漏電している回路は、直ちに電気工事店に点検、修理を依頼して下さい。なお、ご自分での復旧処理が不安な場合や、再び電気が切れた場合はお近くの電力会社までご連絡下さい。

